Hyundai Benzin-Generator HY8500LEK-T

Hyundai Benzin-Generator HY8500LEK-T

Der HYUNDAI Benzin Generator HY8500LEK-T ist ein Ã¤uÃ?erst zuverlÃ¤ssiger Hyundai Stromerzeuger mit einer Maximalleistung von 10.6 kVA und 230V / 400V AnschlÃ¼ssen. Er eignet sich insbesondere fÃ¼r Verwendung als Baustellengenerator oder auch als Notstromaggregat fÃ¼r die Absicherung gegen Stromausfall. Der Hyundai Stromaggregat ist ausgestattet mit einem luftgekÃ¼hlten 16.3 PS starken Benzinantrieb. Der kraftvolle 4 â?? Takt â?? 500 cc Hyundai Benzinmotor hat einen elektrischen Starter und eine integrierte Batterie. Er kann elektrisch oder mit einem Seilzug gestartet werden.

An dem Display kÃ¶nnen Spannung, Frequenz und Betriebszeit abgelesen werden. Der integrierte 28 l-Tank und der sparsame Benzinmotor sorgen fÃ¼r ganze 10.5 Stunden Betrieb (bei 50% Auslastung). Ã?berlastschutz und die Niedrig-Ã?l-Abschaltung schÃ¼tzen den Hyundai Stromgenerator vor irreparablen SchÃ¤den. Der Generator erfordert wenig Wartung und Instandhaltung und ist sehr benutzerfreundlich. Das Hyundai Notstromaggregat besitzt einen 32A â?? 230V und einen 16A â?? 400V Anschluss fÃ¼r grÃ¶Ã?ere Stromabnehmer. Der Generator steht auf massiven RÃ¤dern und ist trotz seines hohen Gewichtes sehr mobil.

Technische Daten

- Antriebsart: Benzin 4-Takt OHV 1 Zylinder
- Benzinart: Super bleifrei E5/E10 (95/98)
- Frequenz: 50 Hz
- DC Ausgang: 12 V / 8.3 A
- Startsystem: Hand- & Elektrostart
- Betriebsdauer bei 50% Last: 10.5 h
- Nennspannung: 230V / 400V
- Batterie: 12V / 9 Ah
- Ã?lfÃ¼llmenge: 1.2 l
- Nennleistung: 7.2 kW (230V) / 10 kVA (400V)
- Garantierter Schallleistungspegel LwA: 97 dB(A)
- Max. Leistung: 7.7 kW (230V) / 10.6 kVA (400V)
- AC Ausgang: 1x CEE 230V 32A / 1x CEE 400V 16A
- Tankinhalt: 28.0 l
- Hubraum: 500 cmÂ³
- Motorleistung: 16.3 PS
- Versandgewicht: 102,60 kg
- Artikelgewicht: 96,50 kg
- Abmessungen (LÃ¤nge Ã? Breite Ã? HÃ¶he): 75,00 Ã? 58,00 Ã? 58,50 cm

AVR (Automatic Voltage Regulator)

Integrierte AVR (Automatic Voltage Regulator) hÃ¤lt die Leistungsschwankung des Generators in einem Bereich von +/- 3%. Daher kann der Stromaggregat nicht nur zur Versorgung von ElektrogerÃ¤ten, wie Werkzeugen, Kompressoren, Heizungen, Kochherden oder Beleuchtungen verwendet werden, sondern auch fÃ¼r Verbraucher wie Computer, Smartphone, TV oder Hi-Fi.

Elektrostart

Der Generator ist mit einer Batterie und einem Elektrostarter ausgestattet. Die Batterie wird wÃ¤hrend des Betriebs aufgeladen. Der gespeicherte Strom wird zum Start des HYUNDAI Generators verwendet.

Ã?berlastschutz

Wenn der Verbraucher mehr Strom benÃ¶tigt als der Stromerzeuger produzieren kann, wird der Ã?berlastschutz aktiviert und die Stromzufuhr unterbrochen. Auf diese Weise werden sowohl der Stromerzeuger als auch der Verbraucher vor SchÃ¤den geschÃ¼tzt.

Ã?l-Niedrigstand-Schutz

FÃ¤llt der Ã?lstand des Motors unter den zulÃ¤ssigen Stand ab, so schaltet sich der Generator automatisch aus. Dadurch wird der Motor vor BeschÃ¤digung wegen Ã?l Mangel geschÃ¼tzt.

2 JAHRE HYUNDAI GARANTIE

Die HYUNDAI Benzin Stromerzeuger haben eine gesetzlich vorgeschriebene GewÃ¤hrleistungsfrist von 2 Jahren. DarÃ¼ber hinaus Ã¼bernimmt der Hersteller eine 24-monatige aber maximal auf 500 Betriebsstunden begrenzte Garantie ab Kaufdatum des GerÃ¤tes. Der rÃ¤umliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist auf Deutschland, Ã?sterreich und Luxemburg beschrÃ¤nkt.

VerschleiÃ?teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sku : HY8500LEK-T