



## Batterielade- und -startgerÄ¼t BC 30 E S

### Batterielade- und -startgerÄ¼t BC 30 E S

- Verschiedene Batterietypen auswÄ¼hlbar
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Ladegeschwindigkeit auswÄ¼hlbar
- Schnellladung mÄ¼glich
- Zum Langzeitladen von wartungsfreien Batterien, die nicht stÄ¼ndig in Gebrauch sind (z.B. Elektroautos, Wohnmobile, RasenmÄ¼her, etc.)
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 Å°C mit speziellem Winter-Modus, GerÄ¼t lÄ¼dt mit hÄ¼herem Ladestrom und erhÄ¼hter Ladespannung
- Optimale Kontrolle aller Phasen Ä¼ber beleuchtetes Display
- Einfache Bedienung

#### Technische Details

- Leistung 270 W
- Ladespannung 12 / 24 V
- Ladestrom 4 / 8 / 15 / 100 A
- Ladezyklen 6
- Startspannung 3 V
- Anzahl Betriebsarten 4
- Schutzart IPX0
- Ausgangskabel LÄ¼nge 1,5 m
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 295 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 235 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 195 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,5 kg
- Absicherung 1 / 5 A
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

#### Einsatzbereich

- Geeignet fÄ¼r Batterietypen Gel, AGM
- Einsatzbereich Laden Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote
- Einsatzbereich Starten Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5t, Boote
- Laden manuell
- Starten



---

## Lieferumfang

- Ladekabel 1,5 m mit vollisolierten Klemmen

**Sku** : 6851050