



Batterielade- und -startgerät MBC 550 S

Batterielade- und -startgerät MBC 550 S

- Geeignet für alle Kraftfahrzeuge von Motorrädern bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Motorbooten
- Mikroprozessor gesteuertes Gerät
- Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn Lade- und Analyse-Phasen
- Drei programmierte und ein manueller Ladezyklus
- Schnellladefunktion
- Schutz der Fahrzeugelektronik vor Spannungsspitzen beim Starten
- Zur Regenerierung von tiefenentladenen Batterien
- Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie (Memory Saver) – wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten

Technische Details

- Leistung 1,5 10 kW
- Ladespannung 12 / 24 V
- Ladestrom 75 / 50 A
- Ladekapazität 4 550 Ah
- Startstrom 300 A
- Spitzenstartstrom 400 A
- Schutzart IP 20
- Ausgangskabel Länge 1800 mm
- Länge (Produkt) ca. 380 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 310 mm
- Anschlusskabel Länge 1800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 980 mm
- Gewicht (Netto) ca. 22 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz

Einsatzbereich

- Geeignet für Batterietypen Wet, Gel, AGM
- Einsatzbereich Laden Krad, Pkw, kB, kT, Boote, Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz
- Einsatzbereich Starten Krad, Pkw, kB, kT, Boote, Lkw<7,5t, Lw, Bau, Lkw>7,5t, Nfz
- Laden multifunktional
- Erhalten



- Starten
- Regenerieren
- Stützladebetrieb (Memory Saver)

Ausstattung

- Digitalanzeige Lade- und Startspannung, Ladestrom, Batteriestatus
- Amperemeter digital
- Signal bei falscher Polung/Spannung oder Störung LED
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
- Schutz gegen Überlastung
- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Fahrwerk

Sku: 6850505