Hyundai Benzin-Generator HY6500LEK

Hyundai Benzin-Generator HY6500LEK

Der HYUNDAI Benzin Generator HY6500LEK ist ein Ã¤uÃ?erst zuverlÃ¤ssiger Hyundai Stromerzeuger mit einer maximalen Leistung von **6,5 kW**. Er eignet sich besonders fÃ¼r den Einsatz als Baustellengenerator oder auch als Notstromaggregat zur Absicherung gegen Stromausfall. Der Hyundai Stromerzeuger ist mit einem luftgekÃ¼hlten **13 PS** Benzinmotor ausgestattet. Der leistungsstarke Hyundai 420 ccm 4-Takt Benzinmotor verfÃ¼gt Ã¼ber einen **elektrischen Anlasser** und eine integrierte Batterie. Er kann elektrisch oder per Seilzug gestartet werden.

Auf dem Display kÃ¶nnen Spannung, Frequenz und Laufzeit abgelesen werden. Der integrierte **28 l Tank** und der sparsame Benzinmotor ermÃ¶glichen eine Betriebsdauer von 13,5 Stunden (bei 50% Auslastung). Ã?berlastschutz und Ã?lmangelabschaltung schÃ¼tzen den Hyundai Stromerzeuger vor irreparablen SchÃ¤den. Der Generator ist wartungsarm und sehr benutzerfreundlich. Das Hyundai Notstromaggregat verfÃ¼gt Ã¼ber zwei 16A â?? 230V und einen 32A â?? 230V Anschluss. Der Generator steht auf massiven RÃ¤dern und ist trotz seines hohen Gewichts sehr mobil.

Technische Daten

- Antriebsart: Benzin 4-Takt OHV 1 Zylinder
- Benzinart: Super bleifrei E5/E10 (95/98)
- Frequenz: 50 Hz
- Nennspannung: 230V
- Betriebsdauer bei 50% Last: 13.5 h
- DC Ausgang: 12 V / 8.3 A
- Startsystem: Hand- & Elektrostart
- Nennleistung: 6.0 kW
- Ã?lfÃ¼llmenge: 1.1 l
- Max. Leistung: 6.5 kW
- AC Ausgang: 2x Schuko 230V 16A & 1x CEE 230V 32A
- Garantierter Schallleistungspegel LwA: 97 dB(A)
- Tankinhalt: 28.0 l
- Hubraum: 420 cmÂ³
- Motorleistung: 13.0 PS
- Versandgewicht: 95,60 kg
- Artikelgewicht: 88,70 kg
- Abmessungen (LÃ¤nge Ã? Breite Ã? HÃ¶he): 75,00 Ã? 58,00 Ã? 58,50 cm

AVR (Automatic Voltage Regulator)

Integrierte AVR (Automatic Voltage Regulator) hÃ¤lt die Leistungsschwankung des Generators in einem Bereich von +/- 3%. Daher kann der Stromaggregat nicht nur zur Versorgung von ElektrogerÃ¤ten, wie Werkzeugen, Kompressoren,

Heizungen, Kochherden oder Beleuchtungen verwendet werden, sondern auch fÃ¼r die empfindlichere Elektronik, wie Computer, Smartphone, TV oder Hi-Fi.

Elektrostart

Der Generator ist mit einer Batterie und einem Elektrostarter ausgestattet. Die Batterie wird wÃ¤hrend des Betriebs aufgeladen. Der gespeicherte Strom wird zum Start des HYUNDAI Generators verwendet.

Ã?berlastschutz

Wenn der Verbraucher mehr Strom benÃ¶tigt als der Stromerzeuger produzieren kann, wird der Ã?berlastschutz aktiviert und die Stromzufuhr unterbrochen. Auf diese Weise werden sowohl der Stromerzeuger als auch der Verbraucher vor SchÃ¤den geschÃ¼tzt.

Ã?l-Niedrigstand-Schutz

FÃ¤llt der Ã?lstand des Motors unter den zulÃ¤ssigen Stand ab, so schaltet sich der Generator automatisch aus. Dadurch wird der Motor vor BeschÃ¤digung wegen Ã?l Mangel geschÃ¼tzt.

2 JAHRE HYUNDAI GARANTIE

Die HYUNDAI Benzin Stromerzeuger haben eine gesetzlich vorgeschriebene GewÃ¤hrleistungsfrist von 2 Jahren. DarÃ¼ber hinaus Ã¼bernimmt der Hersteller eine 24-monatige aber maximal auf 500 Betriebsstunden begrenzte Garantie ab Kaufdatum des GerÃ¤tes. Der rÃ¤umliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist auf Deutschland, Ã?sterreich und Luxemburg beschrÃ¤nkt.

VerschleiÃ?teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sku : HY6500LEK