



Elektronisches Batterielade-/erhaltungsger  t EBC 150 E

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsger  t EBC 150 E

- Siebenstufiges Laden, verl  ngert die Lebensdauer der Batterie
- Eingebauter Mikroprozessor bietet ein intelligentes, automatisches Ladeprogramm f  r eine stetig geladene Batterie
- Einfache Bedienung   ber einen Druckknopf
- Geeignet f  r z.B. Fahrzeuge, Motorr  der, Boote und Rasenm  her
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung,   berlast und   berhitzung
- Zur Regenerierung von Batterien, die   ber einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Konstanter Stromfluss w  hrend der Hauptladephase sorgt f  r eine schnellere und h  here Ladeeffizienz

Technische Details

- Leistung 150 W
- Ladespannung 6 / 12 V
- Ladestrom 5 / 10 A
- Ladekapazit  t 12    240 Ah
- Kapazit  t Erhaltung 12    280 Ah
- Startspannung 1,5 V
- Schutzart IP 65
- Ladekabel L  nge 1500 mm
- L  nge (Produkt) ca. 290 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 80 mm
- Anschlusskabel L  nge 300 mm
- H  he (Produkt) ca. 61 mm
- Gewicht (Netto) ca. 0,8 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Geeignet f  r Batterietypen Wet, Gel, AGM, Lithium (LiFePO4)
- Einsatzbereich Laden Krad, Pkw, kB, kT, Lw, Boote, Lkw<7,5 t, Bau

Ausstattung

- Digitalanzeige Ger  tefunktionen und -status, Batteriestatus, Batteriespannung, Ladezeit, Ladespannung und -strom, Startspannung, Anlassstrom
- Anzeige des Batteriestatus
- Anzeige der Lade- und Startspannung
- Anzeige der Ladespannung
- Anzeige der Batteriespannung
- Anzeige des Lade- und Anlassstrom
- Signal bei falscher Polung/Spannung oder St  rung LED



- LED-Signal für Ladung und Ladungsende
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
- Schutz gegen Überlastung
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Akustisches Signal bei Spannungsspitzen

Sku : 6851110