



Elektronisches Batterielade-/erhaltungsger  t EBC 75 E

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsger  t EBC 75 E

- Siebenstufiges Laden, verl  ngert die Lebensdauer der Batterie
- Eingebauter Mikroprozessor bietet ein intelligentes, automatisches Ladeprogramm f  r eine stetig geladene Batterie
- Einfache Bedienung   ber einen Druckknopf
- Geeignet f  r z.B. Fahrzeuge, Motorr  der, Boote und Rasenm  her
- Schutz vor Kurzschluss, Verpolung,   berlast und   berhitzung
- Zur Regenerierung von Batterien, die   ber einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Konstanter Stromfluss w  hrend der Hauptladephase sorgt f  r eine schnellere und h  here Ladeeffizienz

Technische Details

- Leistung 75 W
- Ladespannung 6 / 12 V
- Ladestrom 2 / 5 A
- Ladekapazit  t 7    120 Ah
- Kapazit  t Erhaltung 7    150 Ah
- Startspannung 1,5 V
- Schutzart IP 65
- Ladekabel L  nge 1500 mm
- L  nge (Produkt) ca. 240 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 70 mm
- Anschlusskabel L  nge 300 mm
- H  he (Produkt) ca. 55 mm
- Gewicht (Netto) ca. 0,5 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Geeignet f  r Batterietypen Wet, Gel, AGM, Lithium (LiFePO4)
- Einsatzbereich Laden Krad, Pkw, kB, kT, Lkw<7,5 t, Bau

Ausstattung

- Digitalanzeige Ger  tefunktionen und -status, Batteriestatus, Batteriespannung, Ladezeit, Ladespannung und -strom, Startspannung, Anlassstrom
- Anzeige des Batteriestatus
- Anzeige der Lade- und Startspannung
- Anzeige der Ladespannung
- Anzeige der Batteriespannung
- Anzeige des Lade- und Anlassstrom
- Signal bei falscher Polung/Spannung oder St  rung LED



-
- LED-Signal für Ladung und Ladungsende
 - Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
 - Thermoschutzschalter mit Auto-Reset
 - Schutz gegen Überlastung
 - Schutz gegen Spannungsspitzen
 - Schutz der Fahrzeugelektronik
 - Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
 - Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
 - Akustisches Signal bei Spannungsspitzen

Sku : 6851105