



Stromerzeuger SEB 3300W von ELMAG

SERIE SEB 230 VOLT â?? EINPHASIG â?? SCHNELLLÃ?UFFER 3.000 UPM FÃ?R WECHSELSTROM

Benzinbetriebene SchnelllĤufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehĶren Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlļfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und KettensĤgen, RasenmĤher, Wasserpumpen etc. Ein stabiler Rohrrahmen schļtzt die GerĤte bei Service-, Kundendienst- und MontageeinsĤtzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft. Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 3 kVA. So sind auch groÄ?e einphasige Lasten kein Problem.

SEB 3300 â?? BEST-SELLER

Gefragte 230 Volt-Modelle zur Grundversorgung und als Kundendienst-GerĤte fļr den Betrieb von Elektromaschinen, Hilfsbeleuchtung etc. Sehr sparsam.

Ausstattung Stromerzeuger SEB 3300W

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A
- Handstart
- Abschaltung: Ã?lmangel und Ã?berlastung
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart IP 23

Beliebte Sonderausstattung

- 2-Radsatz
- FI-Schutzschalter
- Wechseltanksystem Artikel-Nr. 53337

Vorteile

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Einfaches Handling â?? Handstart, Honda-Antriebe mit EasyStart-System
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast
- Abschaltautomatik bei Ä?lmangel bzw. niedrigem Ä?ldruck



Technische Daten

- Spannung â?? Frequenz 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 1~230V 3 kVA
- Dauerleistung 1~230V 2.7 kVA
- Leistung 1~230V kont. 12 A
- Kraftstoffart Benzin
- Stage 5
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Honda GX 200
- Motorleistung 3,8 kW
- Hubraum 196 cm³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 3.1 I
- Verbrauch bei 75% Last 1.3 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 2.4 h
- Abmessungen LxBxH 580x420x440 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 42 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 95 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 70 dB(A)

Sku: 53102