STROMERZEUGER SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B

mit HONDA-Motor GX390
mit Elektrostart und wartungsfreier Batterie
Ausführung nach DGUV Version 'B'

Artikelnummer: **53172**
EAN: **9004853531729**

TECHNISCHE FAKTEN

- Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Schutzart IP54
- AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
- Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose.

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE IP54 - IDEAL FÜR BAUSTELLENANWENDUNG

Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein Höchstmaß an Sicherheit gefragt. ELMAG Stromerzeuger der Serie IP54 erfüllen neben dem erhöhten Schutz gegen Berührung und Spritzwasser auch höchste Ausstattungs- und Sicherheitsanforderungen nach DGUV-Version „B“ und BGBAU zur Verwendung ohne Elektrofachkraft.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x LSFI 30mA, 1x 400V CEE 16A-5p und 1x TMSS 4P
- Handstart, Elektrostart und Batterie
- Abschaltung: Ölmangel, Überlastung und Kurzschluss
- Synchrongenerator
- AVR Regelung
- Schutzart IP 54

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	400/230 Volt - 50 Hz

STROMERZEUGER SEB 8054WDE-AVR-IP54-DGUV-B

Maximalleistung 3~400V	8 kVA
Dauerleistung 3~400V	7,5 kVA
Leistung 3~400V kont.	11 A
Maximalleistung 1~230V	5 kVA
Dauerleistung 1~230V	4,6 kVA
Leistung 1~230V kont.	20 A
Kraftstoffart	Benzin
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Honda GX 390
Motorleistung	8,2 kW
Hubraum	389 cm^3
Zylinder	1
Tankinhalt	6,1 l
Verbrauch bei 75% Last	2,4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	2,5 h
Abmessungen LxBxH	83x51x56 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	108 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG	97 LWA
Schalldruckpegel in 7m	72 dB(A)