



AIR-BAT 2 / 4 in 1 Energiestation / Startgerät 12V

AIR-BAT 2 / 4 in 1 Energiestation / Startgerät 12V

- Ultrakompakte Energiestation / Startgerät – 4 in 1: Powerbank, Starthilfegerät, elektrische Luftpumpe & LED-Beleuchtung
- Startfunktion für gelegentliches Fremdstarten von Motorrädern, Autos, Wohnmobilen oder Bootsmotoren, Max. Start: 3.000 A / I-Start: 1.750 A
- Elektronische Luftpumpe für 10-150 PSI (~ 0,7 – 10,3 bar)
- LiFePo4 Batterie 88,8 Wh

Lieferumfang

- Starthilfe-Kabelsatz inkl. Polklemmen (+/-)
- USB-A auf USB-C Ladekabel
- USB-C auf USB-C Ladekabel
- Luftschauch mit Hebelventilstecker inkl. diverser Ventilaufsätze

Technische Daten

- Booster 12 V
- max. Stromstärke 3000 A
- I-Start max. 1750 A
- Luftdruck 10 – 150 psi | 0,7 – 10,3 bar
- Luftschauch (Luftpumpe) 50 cm
- Luftmenge 40 l/min
- Kapazität 88,8 Wh
- Ladezeit max. ~ 1,5 h
- Ladetemperatur 0-45 °C
- Lagertemperatur -20 / +50 °C
- Betriebstemperatur -20 / +50 °C
- In- & Output 5-20V/3A, max. 60W USB-C
- Output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, max. 18W USB-A
- LED-Licht (3 Modi) 300 lm
- Verpolungsschutz Ja
- Überspannungsschutz Ja
- Unterspannungsschutz Ja
- Sicherung gegen Kurzschluss Ja
- Abmessungen LxBxH 25,1x13,8x6,5 cm

Sku : 55089