



## Energierstation / Startgerät 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,

### Energierstation / Startgerät 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,

- Extrem transportabel und netzunabhängig
- Ideal für Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
- Keine Improvisation mit zu kurzen Überbrückungskabeln
- Problemlösung zum Starten von PKW's, Booten, Wohnmobilen, usw.
- Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim Zigarettenanzünder anschließen, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
- Aufladbar über Netzladegerät oder über den 12 Volt Zigarettenanzünder
- Ladezustandsanzeige über LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
- Hervorragend auch als tragbare Stromquelle für Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, Kühlbox usw.
- Alle Modelle mit Spannungsspitzenschutz
- 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
- zB. auch für LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
- Extrem hohe Leistung

#### Technische Daten

- max. Stromstärke: 6200 / 3100 A
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt: 12 / 24
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden: 2 x 12 / 25
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start: 2340 / 1170 A
- Ladespannung: 25,2 / 14,9 V
- Lebensdauer: 400 Zyklen
- Kupferkabel Ø / Länge: 50 / 165 mm<sup>2</sup> / cm
- Sicherung gegen Spannungsspitzen: Ja
- Sicherung gegen Kurzschluss: Ja
- Sicherung gegen Verpolung: Ja
- Sicherung: 1000 A
- Abmessungen: 290x170x420 mm
- Gewicht: 23 kg

**Sku :** 55070