



Energierstation / StartgerÄ¼t 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,

Energierstation / StartgerÄ¼t 12/24V START TRUCK 6200/3100 Ampere,

- Extrem transportabel und netzunabhÄ¼ngig
- Ideal fÄ¼r Starthilfe und Spannungsversorgung egal wo
- Keine Improvisation mit zu kurzen Ä¼berbrÄ¼ckungskabeln
- ProblemlÄ¼sung zum Starten von PKWÄ¼s, Booten, Wohnmobilen, usw.
- Alternative Energiequelle beim Batteriewechsel: einfach nur beim ZigarettenanzÄ¼nder anschlieÃ¼en, gespeicherte Infos von Radio und Bordcomputer gehen nicht mehr verloren
- Aufladbar Ä¼ber NetzladegerÄ¼t oder Ä¼ber den 12 Volt ZigarettenanzÄ¼nder
- Ladezustandsanzeige Ä¼ber LED (Start Booster) oder Display (Start Truck)
- Hervorragend auch als tragbare Stromquelle fÄ¼r Beleuchtung, Telefon, Radio, Fernseher, KÄ¼hlbox usw.
- Alle Modelle mit Spannungsspitzenchutz
- 12 und 24 Volt umschaltbar daher noch vielseitiger
- zB. auch fÄ¼r LKW, Busse, Bagger und Baumaschinen
- Extrem hohe Leistung

Technische Daten

- max. StromstÄ¼rke: 6200 / 3100 A
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Volt: 12 / 24
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / Amperestunden: 2 x 12 / 25
- Innenbatterie (gasdichter Bleiakku) / I-Start: 2340 / 1170 A
- Ladespannung: 25,2 / 14,9 V
- Lebensdauer: 400 Zyklen
- Kupferkabel Ä¼ / LÄ¼nge: 50 / 165 mmÄ¼² / cm
- Sicherung gegen Spannungsspitzen: Ja
- Sicherung gegen Kurzschluss: Ja
- Sicherung gegen Verpolung: Ja
- Sicherung: 1000 A
- Abmessungen: 290x170x420 mm
- Gewicht: 23 kg

Sku : 55070