



Inverter-Stromerzeuger PG-I 12 SR

Inverter-Stromerzeuger PG-I 12 SR

- Inverter Technik für konstante Leistung
- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die Lärmemission
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Öl mangel
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Öl mangelabschaltung mit Warnlampe

Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 448 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 236 mm
- Höhe (Produkt) ca. 392 mm
- Gewicht (Netto) ca. 12,1 kg
- Leistungsfaktor 1 Cos ?
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 3,0 l
- Laufzeit bei 50% Last 6,6 h
- Laufzeit bei 100% Last 4,4 h
- Schalldruckpegel Lp 70 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 93 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 1,1 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 1,1 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 1,0 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 1,0 kW
- Drehzahl Generator 3600 – 4800 min⁻¹
- Schutzklasse Generator IP 23M
- Steckdose ausführung 1 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 54

Sku : 6706112