



## Inverter-Stromerzeuger PG-I 20 SR

### Inverter-Stromerzeuger PG-I 20 SR

- Inverter Technik für konstante Leistung
- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die Lärmemission
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Öl mangel
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Öl mangelabschaltung mit Warnlampe

### Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 525 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 282 mm
- Höhe (Produkt) ca. 457 mm
- Gewicht (Netto) ca. 18,5 kg
- Leistungsfaktor 1 Cos ?
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 4,1 l
- Laufzeit bei 50% Last 5,7 h
- Laufzeit bei 100% Last 3,8 h
- Schalldruckpegel Lp 70 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 93 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 1,8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 1,8 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 1,7 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 1,7 kW
- Drehzahl Generator 3300 – 4500 min<sup>-1</sup>
- Schutzklasse Generator IP 23M
- Steckdoseausrührung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 54

Sku : 6706120