



## Inverter-Stromerzeuger PG-I 21 SR-S

### Inverter-Stromerzeuger PG-I 21 SR-S

- Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC's
- Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe
- Geräuscharmer und sparsamer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung
- Besonders sparsamer Betrieb im ECO-Modus
- Kontrollleuchten für Ölfehlstand oder Betriebsstörungen
- Choke für problemlosen Kaltstart

### Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 490 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 300 mm
- Höhe (Produkt) ca. 490 mm
- Gewicht (Netto) ca. 19,3 kg
- Leistungsfaktor 1 Cos ?
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 4 l
- Laufzeit bei 50% Last 8 h
- Laufzeit bei 100% Last 4 h
- Fassungsvermögen Öltank 0,35 l
- Schalldruckpegel Lp 67 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 90 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 2 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 2 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 1,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 1,8 kW
- Drehzahl Generator 4800 min<sup>-1</sup>
- Schutzklasse Generator IP 23M
- Steckdosausführung 1 x 230 V 16 A, 1 x 12 V DC 8,3 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6707121