





Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SE

Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SE

- Inverter Technik für konstante Leistung
- Zuverlässiger Stromerzeuger für Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische Geräte
- Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die Lärmemission
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Öl mangel
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Öl mangelabschaltung mit Warnlampe
- Elektrostart für bequemes Starten

Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 614 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 341 mm
- Höhe (Produkt) ca. 506 mm
- Gewicht (Netto) ca. 37,5 kg
- Leistungsfaktor 1 Cos ?
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 7,5 l
- Laufzeit bei 50% Last 6,1 h
- Laufzeit bei 100% Last 4,1 h
- Schalldruckpegel Lp 73 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 96 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 3,1 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,1 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 2,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 2,8 kW
- Drehzahl Generator 3600 – 4800 min⁻¹
- Schutzklasse Generator IP 23M
- Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 54

Sku : 6706135