Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SE

# Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SE

- Inverter Technik fÃ¼r konstante Leistung
- ZuverlÃ¤ssiger Stromerzeuger fÃ¼r Heim und Garten, Camping, Wohnwagen, Boote, Computer und andere empfindliche elektronische GerÃ¤te
- Im Eco Modus regelt der Stromerzeuger die Drehzahl je nach Stromverbrauch: dadurch reduziert sich der Spritverbrauch und die LÃ¤rmemission
- Choke fÃ¼r problemlosen Kaltstart
- Kontrollleuchten fÃ¼r Ausgangsspannung, Ã?berlastung und Ã?lmangel
- Ã?berlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ã?lmangelabschaltung mit Warnlampe
- Elektrostart fÃ¼r bequemes Starten

## Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 614 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 341 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 506 mm
- Gewicht (Netto) ca. 37,5 kg
- Leistungsfaktor 1 Cos É¸
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÃ¶gen Tank 7,5 l
- Laufzeit bei 50% Last 6,1 h
- Laufzeit bei 100% Last 4,1 h
- Schalldruckpegel Lp 73 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 96 dB(A)
- Typ Inverter
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 3,1 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,1 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 2,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 2,8 kW
- Drehzahl Generator 3600 â?? 4800minÂ¯Â¹
- Schutzklasse Generator IP 23M
- SteckdosenausfÃ¼hrung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 12 V, 4 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 54

**Sku :** 6706135