





## Stromerzeuger DUAL 9000 von C.G.M.

Das CGM Dual 9000 ist zuverlässiges Diesel Notstromaggregat mit Elektrostartsysteem. Der Generator ist ein neues Modell, mit einem einzigartigen DUAL-Schalter, der zwischen 400 V und 230 V wechselt. Das bedeutet, dass Sie die volle Leistung entweder aus 1 oder 3 Phasen erhalten. Mit einer Schallschutzhülle und Rädern für den einfachen Transport ausgestattet besticht der [Dieselstromerzeuger](#) auch mit einem geringen Kraftstoffverbrauch. Die praktische Digitale Anzeige informiert über alle wichtigen Werte wie Spannung, Frequenz, Leistung und Betriebsstunden. Nützliche Optionen wie Abgasschlauch und Verlängerungskabel runden unser Angebot ab.

### Ausstattung

- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko, 1x CEE 32A-3p / 400V: 1x CEE 16A-5p
- Schallschutz
- Fahrwerk
- AVR-Regler
- Elektrostart
- Thermomagnetischer Schutzschalter
- Ölüberwachung
- digitales Multimeter
- Stundenzähler

### Technische Daten

- Spannung – Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 9,0 kVA
- Dauerleistung 3~400V 7,5 kVA
- Maximalleistung 1~230V 9,0 kVA
- Dauerleistung 1~230V 7,5 kVA
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung Luft
- Motortype CGM D12HP
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 9 kW
- Hubraum 498 cm<sup>3</sup>
- Zylinder 1
- Tankinhalt 14 l
- Verbrauch bei 75% Last 2,1 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 6,7 h
- Abmessungen LxBxH 920x520x720 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 162 kg

Sku : CGM D12HP