



Stromerzeuger SEB 3300W von ELMAG

SERIE SEB 230 VOLT – EINPHASIG – SCHNELL-LÄUFER 3.000 UPM FÜR WECHSELSTROM

Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc. Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft. Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 3 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

SEB 3300 – BEST-SELLER

Gefragte 230 Volt-Modelle zur Grundversorgung und als Kundendienst-Geräte für den Betrieb von Elektromaschinen, Hilfsbeleuchtung etc. Sehr sparsam.

Ausstattung Stromerzeuger SEB 3300W

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A
- Handstart
- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart IP 23

Beliebte Sonderausstattung

- 2-Radsatz
- FI-Schutzschalter
- Wechseltanksystem Artikel-Nr. 53337

Vorteile

- Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Einfaches Handling – Handstart, Honda-Antriebe mit EasyStart-System
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck



Technische Daten

- Spannung – Frequenz 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 1~230V 3 kVA
- Dauerleistung 1~230V 2.7 kVA
- Leistung 1~230V kont. 12 A
- Kraftstoffart Benzin
- Stage 5
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Honda GX 200
- Motorleistung 3,8 kW
- Hubraum 196 cm³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 3.1 l
- Verbrauch bei 75% Last 1.3 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 2.4 h
- Abmessungen LxBxH 580x420x440 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 42 kg
- Schalleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 95 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 70 dB(A)

Sku : 53102