



Stromerzeuger SED 20000WDE-AVR

Stromerzeuger SED 20000WDE-AVR

Stromerzeuger der Serie SED – der Einstieg in die Dieseklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim. Stromerzeuger für Stationäranwendung.

Ausstattung

- Anschlüsse 1x 230 V Schuko 16A-3p, 1x 400V CEE 32A-5p
- Starter Elektrostart, Batterie
- Abschaltung Not Stopp, Überlast, Kurz schl. ThM-SS
- Generator Synchron, AVR-Regelung, IP23 Schutzart
- Voltmeter
- Hertzmeter
- Stundenzähler
- Öldrucklampe
- Magnetostopp

Details

- Original Lombardini/Kohler Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlastung bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlastung und Kurzschluss
- NEU: Höchste Leistung mit AVR-Regelung. Ideal für alle Notstromanwendungen.

Technische Daten

- Spannung – Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 20 kVA
- Dauerleistung 3~400V 18,8 kVA
- Leistung 3~400V kont. 27 A
- Maximalleistung 1~230V 6,6 kVA
- Dauerleistung 1~230V 6,2 kVA
- Leistung 1~230V kont. 27 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Lomb./Kohler KD 625-2
- Motorleistung 19 kW



- Hubraum 1248 cm³
- Zylinder 2
- Tankinhalt 20 l
- Verbrauch bei 75% Last 4,4 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 4 h
- Abmessungen LxBxH 1200x620x970 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 271 kg
- Schalldruckpegel in 7m 88 dB(A)

Sku : 53235