



Stromerzeuger SED 6000W-AVR von ELMAG

Stromerzeuger SED 6000W-AVR

Stromerzeuger der Serie SED – der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim. SED Modelle mit HATZ Dieselmotor erfüllen bereits die Abgasnorm EU Stage V.

Ausstattung

- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A
- Handstart
- Abschaltung bei Überlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23

Sonderausstattung 2-Radsatz

Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkonsole. Aufklappbare Schubbügel für kleine Abstellfläche. Lieferbar mit Kunststoff- oder Lufträder. Alternativ sind ein 4 Radsatz und/oder Hebebügel erhältlich.

Details

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Handstart
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Wunschausstattung möglich – fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

Technische Daten

- Spannung – Frequenz 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 1~230V 6 kVA
- Dauerleistung 1~230V 5,4 kVA
- Leistung 1~230V kont. 23 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Hatz 1B40



-
- Abgasstufe 5
 - Motorleistung 7,1 kW
 - Hubraum 462 cm³
 - Zylinder 1
 - Tankinhalt 5 l
 - Verbrauch bei 75% Last 1,9 l/h
 - Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 2,6 h
 - Abmessungen LxBxH 830x510x560 mm
 - Gewicht (ohne Treibstoff) 95 kg
 - Schalldruckpegel in 7m 83 dB(A)

Sku : 53206