Stromerzeuger SED 6000W-AVR von ELMAG

Stromerzeuger SED 6000W-AVR

Stromerzeuger der Serie SED â?? der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten RahmengerÃ¤te sind ein treuer Begleiter fÃ¼r den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der FÃ¤lle ausreichend Strom fÃ¼r die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein HeizgerÃ¤t oder dienen als Notversorgung fÃ¼r ihr Eigenheim. SED Modelle mit HATZ Dieselmotor erfÃ¼llen bereits die Abgasnorm EU Stage V.

Ausstattung

- AnschlÃ¼sse: 2x 230 Volt Schuko 16A
- Handstart
- Abschaltung bei Ã?berlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23

Sonderausstattung 2-Radsatz

Hilfreiche Transportvorrichtung mit LaufrÃ¤dern und StÃ¼tzkonsole. Aufklappbare SchubbÃ¼gel fÃ¼r kleine AbstellflÃ¤che. Lieferbar mit Kunststoff- oder LuftrÃ¤dern. Alternativ sind ein 4 Radsatz und/oder HebebÃ¼gel erhÃ¤ltlich.

Details

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekÃ¼hlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- Handstart
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast
- Wunschausstattung mÃ¶glich â?? fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

Technische Daten

- Spannung â?? Frequenz 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 1~230V 6 kVA
- Dauerleistung 1~230V 5,4 kVA
- Leistung 1~230V kont. 23 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- KÃ¼hlung luftgekÃ¼hlt
- Motortype Hatz 1B40

- Abgasstufe 5
- Motorleistung 7,1 kW
- Hubraum 462 cmÂ³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 5 l
- Verbrauch bei 75% Last 1,9 l/h
- Laufzeit je TankfÃ¼llung bei 75% Last 2,6 h
- Abmessungen LxBxH 830x510x560 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 95 kg
- Schalldruckpegel in 7m 83 dB(A)

Sku : 53206