



Stromerzeuger SED 6000WE-AVR

Stromerzeuger SED 6000WE-AVR

Stromerzeuger der Serie SED – der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim. SED Modelle mit HATZ Dieselmotor erfüllen bereits die Abgasnorm EU Stage V.

Ausstattung Stromerzeuger SED 6000WE-AVR

- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A
- Handstart
- Elektrostart
- Batteriestart
- Abschaltung bei Überlastung
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart: IP 23
- Öldrucklampe
- Öldruckabschaltung
- Magnetostopp

Sonderausstattung 2-Radsatz

- Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkonsole.
- Aufklappbare Schubbügel für kleine Abstellfläche.
- Lieferbar mit Kunststoff- oder Lufträder.
- Alternativ sind ein 4 Radsatz und/oder Hebebügel erhältlich.

Weitere Details

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit AVR-Regelung – ideal für empfindliche Verbraucher
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- NEU: Alle E-Start Modelle mit HATZ Dieselmotor inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck

Technische Daten

- Spannung – Frequenz 230/50 V/Hz



- Maximalleistung 1~230V 6 kVA
- Dauerleistung 1~230V 5.4 kVA
- Leistung 1~230V kont. 23 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Hatz 1B40
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 7,1 kW
- Hubraum 462 cm³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 5 l
- Verbrauch bei 75% Last 1.9 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 2.6 h
- Abmessungen LxBxH 830x510x560 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 110 kg
- Schalldruckpegel in 7m 83 dB(A)

Sku : 53207