STROMERZEUGER SED 3000W-AVR

mit HATZ-Motor 1B20 und AVR-Regelung

Artikelnummer: **53200**
EAN: **9004853532009**

TIPP
AVR-Regelung optional für viele Geräte erhältlich

TIPP
Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen

TECHNISCHE FAKTEN

- Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
- Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- Handstart
- Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
- Wunschausstattung möglich - fragen Sie uns nach Sondermodellen!
- 1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG

PRODUKT HIGHLIGHTS

SERIE SED 230 VOLT - DIESEL-SCHNELLLÄUFER FÜR DREH- & WECHSELSTROM

Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklasse. Die robusten Rahmengeräte sind ein treuer Begleiter für den Antrieb von Elektrowerkzeugen und liefern im Fall der Fälle ausreichend Strom für die Beleuchtung, eine Wasserpumpe, ein Heizgerät oder dienen als Notversorgung für ihr Eigenheim.

SED W-Modelle besitzen zwei Schuko-Steckdosen 230 V.

STROMERZEUGER SED 3000W-AVR

SED 3000 - SPARSAMER DIESELMOTOR

Leichtes 230 Volt-Gerät zum Betrieb von Gartengeräten, einer Wasserpumpe, eines Heizgebläses, der Notbeleuchtung etc.

AUSSTATTUNG

- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A
- Handstart
- Abschaltung bei Überlastung
- Synchrongenerator
- Kondensatorregelung
- Schutzart: IP 23

TECHNISCHE DATEN	
Spannung - Frequenz	230 Volt - 50 Hz
Maximalleistung 3~400V	- kVA
Dauerleistung 3~400V	- kVA
Leistung 3~400V kont.	- A
Maximalleistung 1~230V	2,8 kVA
Dauerleistung 1~230V	2,5 kVA
Leistung 1~230V kont.	11 A
Kraftstoffart	Diesel
Drehzahl	3000 UpM
Kühlung	luftgekühlt
Motortype	Hatz 1B20
Motorleistung	3,1 kW
Hubraum	232 cm^3
Zylinder	1
Tankinhalt	3,2 l
Verbrauch bei 75% Last	0,7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last	4,6 h
Abmessungen LxBxH	67x51x56 cm
Gewicht (ohne Treibstoff)	58 kg
Schalldruckpegel in 7m	78[1] dB(A)